


Одномодовый лазерный диод в корпусе SOT-148 Технические характеристики

Модель *ESS-1480-10*



Параметр	Обозначение	Типичное значение	Единица измерения
Лазерный излучатель			
Длина волны излучения	λ_{op}	1480 ± 10	нм
Рабочая выходная оптическая мощность	P_{op}	10	мВт
Рабочий ток накачки	I_{op}	< 70	мА
Рабочее напряжение	U_{LD}	1.1 ± 0.3	В
Пороговый ток	I_{th}	< 35	мА
Расходимость излучения в горизонтальной плоскости (FWHM)	$\Theta_{ }$	17 ± 5	град.
Расходимость излучения в вертикальной плоскости (FWHM)	Θ_{\perp}	40 ± 3	град.
Полуширина спектра (FWHM)	$\Delta\lambda$	< 2.5	нм
Размер излучающей области	$W \bullet d$	5 × 1	мкм×мкм
Температурное смещение спектра генерации	$\Delta\lambda/\Delta T$	4 ± 0.5	Å/°C
Температурное смещение рабочей мощности	$\Delta P/\Delta T$	0.2±0.05	мВт/°C
Температурное смещение рабочего тока	$\Delta I/\Delta T$	0.7±0.05	мА/°C
Структура моды	SM	TE₀₀	-
Рабочая температура	T_{op}	25	°C
Диапазон рабочих температур		-40... +50	°C
Диапазон температур хранения		-40... +80	°C
Режим работы		CW, pulse	—
Фотодиод обратной связи			
Ток ФД обратной связи на рабочей мощности		1...1000	мкА
Обратное напряжение		< 5	В
Примечание			
Для стабильной надежной работы лазера корпус SOT-148 необходимо монтировать на медный держатель с термоохладителем (Пельтье элементом), поддерживающим температуру постоянной.			